RW2



Obwód	G21	G22	G23	G24	G25	G26	G27	G28	G29	G30	G31	G32	G33	G34	G35	G36	G37	G38	G39	G40	G41	G41
Moc zainstalowana Pi [kW]	0,91	2,53	2,53	0,91	0,73	3,52	3,52	1,10	3,37	4,01	3,52	3,52	2,77	0,94	2,00	0,20	0,40	0,20	1,56	2,04	1,56	1,56
Typ przewodu	YDY 3x2,5 mm2	YDY 5x2,5 mm2	YDY 5x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 5x2,5 mm2	YDY 5x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x4 mm2	YDY 3x4 mm2	YDY 5x2,5 mm2	YDY 5x2,5 mm2	YDY 3x4 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x4 mm2	YDY 3x4 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2
Zabezpieczenie zwarciowe	R301 D01 16A	R303 D01 16A	R303 D02 16A	R301 D01 16A	R301 D01 16A	R303 D01 16A	R303 D01 16A	R301 D01 16A	R301 D02 25A	R301 D02 25A	R303 D01 16A	R303 D01 16A	R301 D02 25A	R301 D01 16A	R301 D01 16A	R301 D02 25A	R301 D02 25A	R301 D01 16A	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16
Zabezpieczenie różnicowe																			P302 25-30 AC			

UKŁAD SIECI: TN-S

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Nazwa rozdzielnicy	**RW2**
Moc zainstalowana Pn [kW]	43,4
Moc szczytowa Psz [kW]	41,2
Znamionowy pobór prądu In [A]	67,4
Szczytowy pobór prądu Isz [A]	64,0
Napięcie [V]	400/230
Częstotliwość [Hz]	50

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH		branża elektryczna
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 obręb 11		
temat rysunku	**Schemat rozdzielnicy RW2**		skala ---
projektant	mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upr. 406/88/WŁ	podpis	data 03.2012
asystent proj.	mgr inż. Arkadiusz Machałowski LOD/1700/POOE/11	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis	nr rys. E-27a
sprawdz.	mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 75/92/WŁ	podpis	