



ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIELENIOWYCH.

- A – OPRAWA ŚWIEŁOKÓM DO STROPÓW PODWIESZANYCH 3x14 W 116 HFD (SZEKIMANY-OFFROWY) RASTER OSB
A1 – OPRAWA ŚWIEŁOKÓM DO STROPÓW PODWIESZANYCH 3x14 W 116 HFD RASTER OSB + MODUŁ ŚWIECENIA AWARYJNEGO 3h
B1 – OPRAWA NASIPIOTNA 1x28 W, 116 HFD RASTER OSB
C1 – OPRAWA NASIPIOTNA 2x28 W, 116 HFD RASTER OSB + MODUŁ ŚWIECENIA AWARYJNEGO 3 h
D1 – OPRAWA NASIPIOTNA 2x28 W, 116 HFD RASTER OSB + MODUŁ ŚWIECENIA AWARYJNEGO 3h
E – OPRAWA NASIPIOTNA OŚWIEŁA D=280 mm ŚWIEŁOKÓM KOMPAKT TC=DEL 1x6 W, IP 44, KŁOSZ OPALOWY
F1 – OPRAWA DODATKOWY ŚWIEŁOKÓM DO ZBUDOWANIA W SIFIE PODWIESZONY ŚWIEŁOKÓM TC=DEL 1x28 W, IP 44, KŁOSZ OPALOWY
F – OPRAWA NASIPIOTNA OŚWIEŁA D=145 mm ŚWIEŁOKÓM KOMPAKT TC=DEL 1x28 W, KŁOSZ OPALOWY
F1 – OPRAWA NASIPIOTNA OŚWIEŁA D=145 mm ŚWIEŁOKÓM KOMPAKT TC=DEL 1x28 W, KŁOSZ OPALOWY
G – OPRAWA NASIPIOTNA OŚWIEŁA D=145 mm ŚWIEŁOKÓM KOMPAKT TC=DEL 1x28 W, KŁOSZ OPALOWY
H – OPRAWA NASIPIOTNA OŚWIEŁA D=145 mm ŚWIEŁOKÓM KOMPAKT TC=DEL 1x28 W, KŁOSZ OPALOWY
H1 – OPRAWA NASIPIOTNA OŚWIEŁA D=145 mm ŚWIEŁOKÓM KOMPAKT TC=DEL 1x28 W, KŁOSZ OPALOWY
K – OPRAWA NASIPIOTNA OŚWIEŁA D=145 mm ŚWIEŁOKÓM KOMPAKT TC=DEL 1x28 W, KŁOSZ OPALOWY
Z – OPRAWA OŚWIELENIA ZEWNĘTRZNEGO ZE ŚWIEŁOKÓM TC=DEL 1x6 W, IP 44, KŁOSZ OPALOWY IP 65 IK 10

OZNACZENIA

- WŁZ – INSTALACJA OŚWIELEŃ I GNIAZD WTYCZKOWYCH
--- -- -- -- -- INSTALACJA OŚWIELEŃ EWAKUACYJNYCH
--- -- -- -- -- INSTALACJA ZASILANIA KLIMATYZATORÓW
--- -- -- -- -- INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTERÓW
--- -- -- -- -- INSTALACJA POŁĄCZEN WYKONAWCZYCH

- NR – NAPĘD ROLET
WK – WENTYLATOR KANAŁOWY – WG. PROJEKTU WENTYLACJI
L – ŁODÓWKA
KE – KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2 kW
CR – CZUJNIK OBECNOŚCI WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI ZASIĘG 4 m, IP 54
ADAPTER NATYKOWY IP 54
S1-S4 – PRZYŁĄCZ EDNODOBOWY ŚWIATO Z PODŚWIELENIE
KL1-KL4 – URZĄDZENIA KLIMATYZACJI – WG. PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
KORYTKO KABLOWE SIATKOWE KOS 100(200,300)H60
(WSPÓLNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I INSTALACJI ZASILANIA KOMPUTERÓW).
K(2,3)
WA – PRZYŁĄCZ WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO ZASILANIA – WYŁĄCZĄC:
– ZASILANIE Z SECI ENERGETYKI
– AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
– UPS

ZESTAWIENIE KORYTEK KABLOWYCH

- K1 – KORYTKO KABLOWE METALOWE SIATKOWE KOS 100H60
K2 – KORYTKO KABLOWE METALOWE SIATKOWE KOS 200H60
K3 – KORYTKO KABLOWE METALOWE SIATKOWE KOS 300H60

UWAGI

- 1 – PRZEWODY INSTALACJI OŚWIELENIOWEJ YDp3(4)x1,5 UKŁADAĆ W TYNKU I KORYTKACH INSTALACYJNYCH.
2 – INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO BEZPIECZKOWĄ Z ZAISTALOWANIEM LISTWY ZAGOSKOWEJ MONTOWANEJ W "GŁĘBOKICH" PUSZKACH INSTALACYJNYCH POD ŁĄCZNIKAMI I GNIAZDAMI WTYCZKOWYMI.
3 – ŁĄCZNIKI MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI OK. 1,4 m OD PODŁOGI.
4 – GNIAZDA WTYCZKOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI OK. 0,3 m OD PODŁOGI.
5 – KORYTKA INSTALACYJNE NA KORYTARZU MONTOWAĆ NAD SUFITEM PODWIESZONYM.
6 – STOSOWAĆ TYPOWE WSPÓRNIKI DO KORYTEK KABLOWYCH.

CIĄG DALSZY B-B

