


**PKT**



Obwód	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G24	G25	G26	G27	G28	G29	R	G20	G21	G22
Moc załączalowana P1 [kW]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	0,3	0,5	2,0	0,5	0,1	0,5	---	2,0	2,0	2,0
Typ przewodu	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	---	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2
Załączanie zwarcowe	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B25	S301 B25	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B25	S301 B25	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B25	S301 B16	P312	P312	P312
Załączanie zobojętnie	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	P302 25-30 A	B-16-30 AC	B-16-30 AC	B-16-30 AC	


## UKŁAD SIECI: TN-S

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

# SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Nazwa rozdzielnicy	<b>RK1</b>
Moc szczytowa Psz [kW]	29,6
Szybowy pobór prądu Isz [A]	45,9
Napięcie [V]	400/230
Częstotliwość [Hz]	50

SKD - System Kontroli Dostępu  
SSWIN - System Sygnalizacji Włamania  
IMM - Instalacje Multi Medialne  
GPD - Główny Punkt Dystrybucji  
PPD - Piętrowy Punkt Dystrybucji  
CTV - System Telewizji Dozorowej  
PRZYŁ - System Instalacji Przyzywowej

	
INWESTPROJEKT - ZACHÓD	
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9	
PREZESNT	
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WNĄZ Z ZESPÓŁEM BUDOWNIKÓW TOWARZYSZĄCYCH
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 00rbp 11
temat rysunku	skala
—	
projektant	mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr dpr.: 400363/WJC
asystent projektanta	mgr inż. Arkadiusz Michalcowski LOD1700/PWOE111
asystent proj.	mgr inż. Łukasz Witkowińcz
asystent proj.	mgr inż. Adam Wójciechowski
asystent proj.	mgr inż. Sławomir Kos
asystent proj.	mgr inż. 7592/WJC
podpis	podpis
data	03.2012
nr rys.	E-20a