


# RK0




Obwód	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	R	R	R
Moc zainstalowana Pi [kW]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,2	0,2	0,3	---	---	---
Typ przewodu	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	YDY 3x2,5 mm2	---	---	---
Zabezpieczenie zwarciowe	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B25	S301 B25	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B25	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B16
Zabezpieczenie różnicowe	P302 25-30 A			P302 25-30 A			P302 25-30 A			P302 25-30 A			P302 25-30 A			P302 25-30 A			P302 25-30 A	

## UKŁAD SIECI: TN-S

### SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORĄŻENIOWEJ: SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

- SKD - System Kontroli Dostępu
- SSWIN - System Sygnalizacji Włamania
- IMM - Instalacje Multi Medialne
- GPD - Główny Punkt Dystrybucji
- PPD - Piętrowy Punkt Dystrybucji
- CTV - System Telewizji Dozоровej
- PRZYZ. - System Instalacji Przyzywowej

Nazwa rozdzielnic	<b>RK0</b>
Moc szczytowa Psz [kW]	14,2
Szczytowy pobór prądu Isz [A]	22,0
Napięcie [V]	400/230
Częstotliwość [Hz]	50

INWESTPROJEKT - ZACHÓD				
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9				
				
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH			branża elektryczna
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 obręb 11			
temat rysunku	Schemat rozdzielnic RK0			skala —
projektant	mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upr. 406/88/WŁ	podpis	data 03.2012	
asystent proj.	mgr inż. Arkadiusz Machalowski LOD/1700/POOE/11	podpis		
asystent proj.	mgr inż. Lukasz Wiktorowicz	podpis		
asystent proj.	mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis		
sprawdz.	mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 75/92/WŁ	podpis	nr rys. E-19a	