

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A – OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DO SUFITÓW MODUŁOWYCH 4x14W T16 IP20, ELEKTRONICZNY UKŁAD ZAPŁONOWY, ODBŁYŚNIK PARABOLICZNY MATOWY
A1 – OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DO SUFITÓW MODUŁOWYCH 3x14W T16 IP20, ELEKTRONICZNY UKŁAD ZAPŁONOWY, ODBŁYŚNIK PARABOLICZNY MATOWY + MODUŁ ŚWIECENIA AWARYJNEGO 1H
B – OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DO SUFITÓW MODUŁOWYCH 3x14W T16 IP20, ELEKTRONICZNY UKŁAD ZAPŁONOWY,
B1 – OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DO SUFITÓW MODUŁOWYCH 3x14W T16 IP20, ELEKTRONICZNY UKŁAD ZAPŁONOWY, + MODUŁ ŚWIECENIA AWARYJNEGO 1H
C – OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA DO SUFITÓW MODUŁOWYCH 3x14W T16 IP20, ELEKTRONICZNY UKŁAD ZAPŁONOWY, Z KLOSZEM PRYZMATYCZNYM
D – OPRAWA NAŚCIENNA OKRĄGŁA FI=280 mm, DO ŚWIETLÓWEK KOMPAKTOWYCH 1x16 W , IP 44
E – OPRAWA NAŚCIENNA OKRĄGŁA FI=415 mm, DO ŚWIETLÓWEK KOMPAKTOWYCH 1x38 W , IP 44
F – OPRAWA DOWNLIGHT, ŚWIETLÓWKA 2X32 W, IP 44,
F1– OPRAWA DOWNLIGHT, ŚWIETLÓWKA 2X32 W, IP 44 + MODUŁ ŚWIECENIA AWARYJNEGO 1H
G – OPRAWA NAŚCIENNA ZEWNĘTRZNA ZE ŚWIETLÓWKĄ KOMPAKTOWĄ 18 W, Z CZUJNIKIEM RUCHU
H – OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO ZABUDOWANIA W SUFICIE PODWIESZONYM, KORYTARZOWA 1x3 W LED CZAS ŚWIECENIA AWARYJNEGO 3h
H1 – OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO ZABUDOWANIA W SUFICIE PODWIESZONYM, AREA 1x3 W LED CZAS ŚWIECENIA AWARYJNEGO 3h
J – OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO NATYNKOWA, 1x3 W LED CZAS ŚWIECENIA AWARYJNEGO 3h
K – OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO NASTROPOWA ZEWNĘTRZNA IP 65, 1x2,6 W LED CZAS ŚWIECENIA AWARYJNEGO 3h
L – OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO (KIERUNKOWA) DO ZABUDOWANIA NA SUFICIE CZAS ŚWIECENIA AWARYJNEGO 3h
M – ŻYRANDOL OZDOBNY 6 RAMIENNY (OŚWIETLENIE POŚREDNIE) 12x36 W TC–F HFI ZE ŚCIEMNIACZEM – (NP. GINO FIRMY THORN)
N – ŻYRANDOL OZDOBNY PODWÓJNY (OŚWIETLENIE POŚREDNIE) 4x36 W TC–F HF – (NP. GINO FIRMY THORN)
O – ŻYRANDOL OZDOBNY PIJEDYŃCZY (OŚWIETLENIE POŚREDNIE) 2x36W TC–F HF – (NP. GINO FIRMY THORN)
P – KINKIET OZDOBNY (OŚWIETLENIE POŚREDNIE) 2x36W TC–F HF – (NP. GINO FIRMY THORN)
R – KINKIET OZDOBNY (OŚWIETLENIE POŚREDNIE) 2x36W TC–F HF Z MODULEM SWIECENIA AWARYJNEGO 1 GODZINA – (NP. GINO FIRMY THORN)
S – OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASUFITOWA RASTROWA 2x36 W, T16, IP 20
T – OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA NASUFITOWA 1x49 W, T16, KLOSZ OPALOWY, IP 20
U – OPRAWA ŚWIETLOWKOWA NASUFITOWA 1x28 W ,T16 KLOSZOPALOWY IP 44
V – OPRAWA DO WBUDOWANIA W ŚCIANĘ (SCHODY) ASYMETRYCZNA LED 2W 230V
W – OPRAWA ZEWNĘTRZNA TRÓJKĄTNA 1X26W, IP 65, IK 10
Z – OPRAWA ZEWNĘTRZNA STYLOWA

OPRAWY AWARYJNE: L

OPRAWA OŚW. EWAKUACYJNEGO n.p. VOYAGER LED ALU 3M – JEDNOSTRONNA

OPRAWA OŚW. EWAKUACYJNEGO n.p. VOYAGER LED ALU 3M – DWUSTRONNA

UWAGA.
DOBÓR PIKTOGRAMÓW NA PODSTAWIE PROJEKTU EWAKUACJI.

WYKAZ POMIESZCZEŃ – PARTER

1.1 DYŻURKA
1.1a WYDAWALNIA BRONI
1.2 POM. SOCJALNE Z SZATNIĄ
1.2a MAGAZYN BRONI
1.3 WC DYŻURNYCH
1.4 P. BIUROWY
1.5 P. BIUROWY
1.6 P. BIUROWY
1.7 P. BIUROWY
1.8 P. BIUROWY
1.9 P. BIUROWY
1.10 P. CZYSZCZENIA BRONI
1.11 POCZEKALNIA
1.12 P. BIUROWY
1.13 P. BIUROWY
1.14 P.BIUROWY
1.14a WC
1.15 MAGAZYN
1.15a POM. SOCJALNE
1.16 MAGAZYN
1.17 MAGAZYN BRONI
1.18 MAGAZYN
1.19 POM. ŁĄCZNOŚCI
1.20 PRZEWODNICY PSÓW
1.21 WC "D"
1.22 WC "M"
1.23 P. PRZESŁUCHAŃ
1.24 P. PRZESŁUCHAŃ
1.25 P. SOCJALNE
1.26 SALA ODPRAW
1.27 P. PRZESŁUCHAŃ
1.28 P. PRZESŁUCHAŃ
1.29 PODRĘCZNY DEPOZYT
1.30 POM. PORZĄDKOWE
1.31 POCZEKALNIA
1.34 HALL GŁÓWNY
1.35 KOMUNIKACJA
1.36 KOMUNIKACJA
1.36a KOMUNIKACJA
1.36b KOMUNIKACJA
1.42 KOMUNIKACJA
1.43 KOMUNIKACJA
1.44 KOMUNIKACJA
1.45 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.45a KOMUNIKACJA
1.46 P. PIERWSZEGO KONTAKTU

OZNACZENIA

INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH 230 V
INSTALACJA STEROWNICZA
INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 230 V
INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
K1 – KORYTKO KABLOWE SIATKOWE 100H60
K2 – KORYTKO KABLOWE SIATKOWE 200H60
LK1 – LISTWA KABLOWA NAŚCIENNA 40x25.1
LK2 – LISTWA KABLOWA NAŚCIENNA 130x50
WK – WENTYLATOR KANAŁOY– WG. PROJEKTU WENTYLACJI
L– LODÓWKA
CR CZUJNIK OBECNOŚCI WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI ZASIĘG 4 m, IP 54
ADAPTER NATYNKOWY IP 54
S1–S21 – PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY ŚWIATO Z PODŚWIETLENIEM
TI – TABLICA INFORMACYJNA
CSP – CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
CSWIN – CENTRALA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
KP – KURTYNA POWIETRZNA
SK – STEROWNIK KURTYNY POWIETRZNA
CK – CENTRALA KLIMATYZACJI

OPRAWA OŚWIETLENIOWA PROJEKTOWANA UZUPEŁNIENIE I ETAPU INSTALACJI NA PARTERZE

INSTALACJA OŚWIETLENIA – UZUPEŁNIENIE I ETAPU INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ NA PARTERZE

UWAGI
1 – PRZEWODY INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ YDYp3(4)x1,5 UKŁADAĆ W TYNKU I KORYTKACH INSTALACYJNYCH.
2 – INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO BEZPUSZKOWĄ Z ZAINSTALOWANIEM LISTWY ZACISKOWEJ MONTOWANEJ W "GŁĘBOKICH" PUSZKACH INSTALACYJNYCH POD ŁĄCZNIKAMI I GNIAZDAMI WTYCZKOWYMI.
3 – ŁĄCZNIKI MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI OK. 1,4 m OD PODŁOGI.
4 – GNIAZDA WTYCZKOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI OK. 0,3 m OD PODŁOGI.
5 – KORYTKA INSTALACYJNE NA KORYTARZU MONTOWAĆ NAD SUFITEM PODWIESZONYM.
6 – STOSOWAĆ TYPOWE WSPORNIKI DO KORYTEK KABLOWYCH. DŁUGOŚĆ WSPORNIKÓW MUSI BYĆ O 20 cm WIĘKSZA DLA KORYTEK SIECI STRUKTURALNEJ.
7 – W DYŻURCE (1.1) LISTWĘ INSTALACYJNĄ MONTOWAĆ PRZY PODŁODZE. W LISTWIE INSTALOWAĆ GNIAZDA WTYCZKOWE.

Projektował	mgr inż. R. Bełdyga Upr.A/PNB/8300/85/80	05.14	
Sprawdził	mgr inż. W. Jasiński Upr. GT-V-63/25/77	05.14	
	Nazwiska	Data	Podpis

Obiekt: KOMISARIAT POLICJI II W KOSZALINIE. 75-078 KOSZALIN. Ul.KRAKUSA I WANDY 11, DZ. 46/2.

Treść: RZUT PARTERU (FRAGMENT). PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Skala: 1:100

Nr. Umowy

Nr. Rysunku 1/12